

## Инструкции по заправке картриджей Samsung ML-1510

1. Отвинчиваем 5 винтов на крышке картриджа



2. Подцепляем отверткой крышку картриджа, снимаем с защелок. Сначала с одной потом с другой.



3. Снимаем крышку.



У нас можно заправить или купить картридж для вашего копировального устройства.  
Наш сайт <http://printim.kz>. Наш телефон +7 (727) 357-38-11

4.Откручиваем винты с боков, снимаем боковины и вал заряда. Протираем его от мусора и бумажной пыли. (вал заряда это резиновый ролик, тот что потоньше) 5.Откручиваем винты на пылевом лезвии, снимаем его. Пылесосим его. (пылевое лезвие – то на котором щеточка)



6.Вынимаем шестеренки, не забываем в каком порядке они стояли. :)



7.Снимаем контактную пружинку.



8. Поддев отверткой защелку, снимаем крепление вала проявки. (вал проявки это резиновый ролик, тот что потолще)



9. Вытаскиваем вал проявки, стараемся не поцарапать его об дозирующее лезвие. Пылесосим вал проявки. (Дозирующее лезвие – жестяная, блестящая полоска)



10. Вычищаем картридж от старого тонера.



11. Чистим дозирующее лезвие, кромку снизу. Тонер низкого качества обязательно налипнет. Если на лезвии накопится достаточно мусора, то картридж будет печатать бледно – тонер не будет поступать в достаточном количестве.





12. Ставим на место вал проявки, ставим на место крепление вала проявки. 13. Ставим на места шестерни.





14. Ставим на место контактную пружинку.



15.Ставим на место вал заряда, прикручиваем боковины. 16.Прикручиваем пылевое лезвие.



17.Пробку вынимаем из крышки картриджа (изнутри).



18. Ставим крышку картриджа на место прикручиваем на 5 винтов.



19. Вставляем в отверстие воронку, засыпаем тонер, закрываем пробку